Yealink T41P Yealink T46G

(Yealink T46 G ähnlich, nur in Farbe)



Alle Anrufe umleiten / Entgangene Anrufe anzeigen:

In dem Menü befinden sich alle wichtigen Funktionen wie Mailbox, Rufumleitung, Telefonbuch und Journal (Anruferliste)





Einen Anruf weiterleiten:

Während eines Gesprächs ist die Taste unten links mit der Funktion "Weiterleiten" belegt. WICHTIG: Nachdem die Nummer eingegeben wurde, muss noch mit OK bestätigt warden)



Wahlwiederholung:

Zur Wahlwiederholung kann die Taste



Anrufbeantworter:

Nach ca. 10 Sekunden nimmt ein Anrufbeantworter den Anruf entgegen. Sollte der Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wird die Sprachnachricht per Mail zugestellt.



Außerdem kann die Mailbox über das Menü abgehört werden.

Über die Taste (Briefumschlag) lässt sich die Mailbox nicht nur abfragen, sondern über die Taste 0 auch neu besprechen.

Hier gibt es eine Ansage für "Besetzt" und eine für "nicht erreichbar".

Kurzwahltasten belegen:

Über die Menütaste unten rechts ins Telefonmenü wechseln. Dort können dann über "Leistungsmerkmale" -> "Tasten programmieren" die Tasten programmiert warden.



Pickup Call:

Sie können Anrufe, die an andere Teilnehmer gerichtet sind, übernehmen (beispielsweise, wenn ein anderer Arbeitsplatz vorübergehend nicht besetzt ist). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Geben Sie die Kennzahl *8 gefolgt von der Durchwahl der angerufenen Nebenstelle ein und drücken Sie die Taste Bestätigen . Um beispielsweise einen Anruf, der an die Nebenstelle mit der Durchwahl 100 gerichtet ist, zu übernehmen, wählen Sie *8100.